PT002

USBドライバインストールマニュアル

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
PT002以外の電話機では使用できません。

「Microsoft®Windows®」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
なお、本文中では ™マーク、®マークは表記しておりません。

2011 年 1 月 第1 版

目次

はじめに

本書は、「PT002 USBドライバ」（以下「USBドライバ」と略記します）をパソコンにインストールする方法について記載しています。
PT002をUSBケーブル（別売）と接続してご使用いただくためには、あらかじめパソコンに「USBドライバ」をインストールしていただく必要があります。

■ご利用上の注意

・携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。
・CPUの処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。
・他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

■動作環境

オペレーションシステム	Microsoft Windows XP SP2 以上　32ビット版の各日本語版 （Window XP 64ビットは非対応となります） Vista　32ビット版/64ビット版の各日本語版 Windows7　32ビット版/64ビット版の各日本語版 ※Windows 98/Meではご使用いただけません。
USBポート	USB1.1以上

USBドライバをインストールする

インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。

・Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。

・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※ インストール完了までPT002をパソコンに接続しないでください。

USBドライバをインストールする

1. **パソコンにCD-ROMをセットする。**
   自動的にインストールメニューが表示されます。

※ 自動的にメニューが表示されない場合は、マイコンピュータからCD-ROMの内容を表示し、「index.html」をダブルクリックしてメニューを表示させてください。

2. **「データ通信ツール」をクリックする。**

3. **PT002個別インストールの「USBドライバ」をクリックする。**

4. **「実行（R）」をクリックする。**
   この時点では、PT002をパソコンに接続しないでください。
   準備中画面が表示されます。しばらくお待ちください。

※ インストーラの発行元が不明である旨が表示され、ユーザーアカウント制御（UAC）の確認画面が表示される場合があります。

Windows XP ご使用の場合

1. **USBドライバをインストールする。**
   USBドライバのインストール画面が表示されます。内容を確認してから、[**次へ(N)**]をクリックしてください。

2. インストール準備の完了画面が表示されます。[**インストール(I)**]をクリックしてください。

3. **インストールを終了する。**

下の画面が表示されましたら、インストールは終了です。

CD-ROMを取り出し、[**完了**]をクリックしてください。

Windows Vista ご使用の場合

※ インストールする場合は、Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウント（利用者資格）でログインしてください。
※ Windows Vistaの場合は、「デバイスマネージャ」をクリックすると確認画面が表示されるので「続行（C）」クリックします。

1. USBドライバをインストールする。
USBドライバのインストール画面が表示されます。内容を確認してから、[**次へ（N）**]をクリックしてください。

2. インストールを開始する。
インストール準備の完了画面が表示されます。[**インストール(I)**]をクリックしてください。

3. **インストールを終了する。**

下の画面が表示されたら、インストールは終了です。

CD-ROMを取り出し、[**完了**]をクリックしてください。

Windows 7 ご使用の場合

1. **USBドライバをインストールする。**
   USBドライバのインストール画面が表示されます。内容を確認してから、[**次へ(N)**]をクリックしてください。

2. **インストールを開始する。**
   インストール準備の完了画面が表示されます。[**インストール(I)**]をクリックしてください。

3. **インストールを終了する。**

下の画面が表示されたら、インストールは終了です。

CD-ROMを取り出し、[**完了**]をクリックしてください。

接続を確認する

パソコンが「USBドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。

① パソコンにUSBケーブルを接続します。
② PT002に電源を入れ、待受画面を表示してから、USBケーブルを差し込みます。

1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する。

■Windows XPの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」を開き、「システム」をクリックします。

■Windows Vistaの場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとメンテナンス」→「システム」→「システムの詳細設定」をクリックします。

■Windows 7の場合
Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」を開き、「設定の変更」をクリックします。

2. 「ハードウェア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする。

■Windows XPの場合

■Windows Vistaの場合

■Windows 7の場合

3. デバイスマネージャ

[ポート(COMとLPT)]をダブルクリックする場合、[au PT002 Serial Port]が表示され、[モデム]をダブルクリックすると[au PT002 Modem]が表示され、正常に接続されていることを示します。

※ デバイスマネージャに表示されていない場合や "?"マークが表示されている場合には、「USBドライバ」を再インストールしてください。
※ デバイスマネージャの上部メニューの[表示]設定を[デバイス(種類別)]にしてください。
※ COMの番号はパソコンの環境によって異なります。

USBドライバをアンインストールする

アンインストールする前に以下の項目をご確認ください。

■ドライバのアンインストールは、Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインしてください。

■Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。

※ USBケーブル(別売)をパソコンに接続しないでください。
※ お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

1. コントロールパネルを開く。

■Windows XPの場合
[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。

■Windows Vistaの場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラム]の中にある[プログラムのアンインストール]をクリックしてください。

■Windows 7の場合

[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラム]の中にある[プログラムのアンインストール]をクリックしてください。

2. 「au PT002 Software」を選択し、[変更と削除]をクリックすることで、“USBドライバ”の削除が開始される。

■Windows XPの場合

■Windows Vistaの場合は一覧から「au PT002 Software」を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリックします。その際、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合があります。
[続行]をクリックしてください。

■Windows 7の場合

Windows 7の場合は一覧から「au PT002 Software」を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリックします。その際、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合があります。
[続行]をクリックしてください。

3. USBドライバの削除を確認する画面が表示されるので、[削除(R)]をクリックする。
パソコンからUSBケーブルを接続していないことを確認してから、[削除(R)]をクリックする。

4. USBドライバアンインストールを終了する。

下の画面が表示されたら、アンインストールは終了です。[OK]をクリックしてください。

コマンドリファレンス

AT コマンド一覧

AT コマンドの入力方法

AT コマンドは、“AT”に続いて“コマンド”と“パラメータ”を入力する。

（例）ATE1

（コマンドエコーをありに設定する）

＊は初期値

コマンド	機能	説明
A/	コマンドの再実行	直前のATコマンドを再度実行する
ATD	ダイヤル	オフフックし電話番号をダイヤルする
ATEn	エコー処理	コマンドエコー有無の設定 n=0 コマンドエコーしない ＊n=1 コマンドエコーする
ATQn	リザルトコードの制御	＊n=0 リザルトコードを返す n=1 リザルトコードを返さない
ATVn	リザルトコードの選択	n=0 数字形式 ＊n=1 文字形式
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態に初期化する
AT&Cn	CF（DCD）信号の制御	n=0 常時ON ＊n=1 相手モデムのキャリアを検出したときON
AT&Dn	CD（DTR）信号の制御	n=0 CD信号を無視して、常時ONとみなす n=1 CD信号OFFによりオンラインコマンド状態へ移行 ＊n=2 CD信号OFFにより回線を切断しオフラインコマンド状態へ移行
AT&F	工場出荷時設定への初期化	各種コマンドのパラメータ値やSレジスタの内容を工場出荷時に戻す

よくあるご質問

Q： Windows 98/MeおよびMacで使用できるドライバはありますか？

A： Windows 98/MeおよびMac用のドライバは提供しておりません。
[USB ドライバインストールマニュアル]の2ページにある[動作環境]をご参照ください。

Q： このUSBドライバを「PT002」以外の携帯電話機で使用してもいいですか？

A： 本ドライバは「PT002」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q： USBドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？

A： はい。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページから
ダウンロードすることができます。

auのホームページ http://www.au.kddi.com/usbwin
Pantechのホームページ http://jp.pantech.com/

Q： その他、USBドライバについて質問があるのですが。

A： 下記の窓口へご連絡ください。

■ **お電話でのお問い合わせ**

Pantech Wireless Japan株式会社 お客様相談窓口

URL： http://jp.pantech.com/support/form_info.html

番号： 03-3239-9622

※ 営業時間 10：00～12：00 14：00～17：00
（土曜、日曜、祝日、当社特定定休日を除く）

※ 上記窓口へのご相談はUSBドライバに関するお問い合わせに限らせていただきます。